HAMMOND

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Coupleur d'antenne *Série AT-1500*

(vers 1980 - produit abandonné)

Caractéristiques

- **COUVERTURE EN FRÉQUENCE**
  - 1 à 30 MHz en continu (inducteur variable à rouleau)
- **IMPÉDANCE D'ENTRÉE**
  - de 50 à 75 ohms
  - Asymétrique
- **IMPÉDANCE DE SORTIE**
  - 15 à 500 ohms, alimentation asymétrique (coaxial) - OU
  - Jusqu'à 500 ohms, alimentation symétrique (comprend un symétriseur haute puissance en ferrite) - OU
  - 10 à 1000 ohms, alimentation à sortie unique
- **PUISSANCE ADMISSIBLE**
  - 1 500 watts – puissance en crête En continu
- **ACCORD**
  - Commande d'accord fin pour un réglage en douceur et précis à toutes les fréquences
  - Cadran gradué de 0 à 100 pour faciliter la réinitialisation
- **FINITION**
  - Couleur s'harmonisant au **Rockwell Collins KWM-380** (lancé à l'automne 1979)
  - Assorti à notre**HL-2000A** amplificateur linéaire
  - Boîtier externe en acier émaillé cuit texturé - Brun terre de Hammond
  - Panneau avant fini en émail cuit lisse - Beige crème de Hammond
- **POIDS**
  - 5 lb ou 2,3 kg

Galerie



	Overall Dimensions		
Part No.	Height	Width	Depth
AT-1500	6.00	10.00	12.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.